

Эмулятор клапана PAIR PSE-03

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

Daytona 675/R [] (), Daytona 675/R [] [VIN<564947] (),
Daytona 955i (1997-2001), Scrambler 1200 (), Speed Triple []
(2005-2010), Speed Triple [] (2010), Sprint ST (2005-2011), Sprint GT
(2010-2020), Street Triple 660 (VIN 663100 - 779207) [] (), Street
Triple 660 (VIN 779208 - 968958) [] (), Street Triple 675 (VIN < 411984)
[] (), Street Triple 675 (VIN 411984 - 560476) [] (), Street
Triple 675 R (VIN < 411984) [] (), Street Triple 675 R (VIN 560477 -
614341) [] (), Tiger 1050 [] (2007-2014), Tiger 1050 []
(2007-2014), Tiger Sport (2013-2021), Tiger 1200 (2022-2024)

Характеристики

напряжение питания : от 8 до 24В
максимальный ток потребления : 40мА на 12В
размеры : 40 мм.
вес : 20 гр.
влагозащита : IP68

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из аэирбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE
2. Разомкните разъем клапана PAIR
3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. Не забудьте заглушить отверстия в аэирбоксе и головке блока цилиндров
4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR
5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: www.healtech.ru
Email: healtech@healtech.ru