Эмулятор Выпускного Сервомотора
ESE-A02

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

Caponord 1200 (ВСЕ), Dorsoduro 1200 (ВСЕ)

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите сервомотор выпускного клапана.
2. Разомкните разъем и демонтируйте серво-мотор.
3. Для большего снижения веса - демонтируйте тросики серво-мотора.
4. Подсоедините разъем ESE в разъем серво-мотора проводки мотоцикла.
5. Снимите зеленую пластиковую ленту сзади, выберите место установки и закрепите ESE.

Настройка

На некоторых мотоциклах Aprilia и MV Agusta перед установкой ESE необходима калибровка клапана сервопривода, в противном случае, после установки, может загореться ошибка FI по сервоприводу.
Если вы уже эксплуатировали ESE на этих мотоциклах и затем, после сервисного обслуживания или ремонта, - увидели FI по сервоприводу, это значит, что была сбита калибровка сервопривода и требуется его калибровка на рабочем сервомоторе с подключенными тросиками.

Последовательность установки ESE на мотоциклы Aprilia, которые после устранения ошибки по сервоприводу проводят калибровку клапана сервопривода (на эмуляторе калибровка не возможна)

- убедитесь что перед установкой эмулятора ошибки по сервоприводу нет
- выключите ключ зажигания
- не включая ключ зажигания отключите оригинальный сервопривод и подключите вместо него эмулятор
- с подключённым эмулятором включите ключ зажигания — ошибка по сервоприводу загораться не должна ни сейчас ни в будущем

Что делать если ошибка уже горит до установки эмулятора

- установите оригинальный исправны сервопривод с тросами, для этого его не нужно устанавливать на мотоцикл, положите его рядом и подключите в разъёмы мотоцикла
- включите ключ зажигания и убедитесь что ошибка по выпускному клапану погасла
- если ошибка по выпускному клапану погасла - выключите ключ зажигания
- не включая ключ зажигания отключите оригинальный сервопривод и подключите вместо него эмулятор
- с подключённым эмулятором включите ключ зажигания — ошибка загораться не должна

Гарантия

ESE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней ESE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: ***www.healtech.ru***
Email: *healtech@healtech.ru*