

Эмулятор клапана PAIR PSE-02

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

CBR1000RR Fireblade [] (2004-2005), CBR1100XX Blackbird (1996-2008), 690 Duke (2011-2012), 690 Enduro/SMC (2011-2013), 990 [] (2005-2013), 990 [] (2006-2013), 990 Super Duke R (2008-2010), 1190 Adventure (2013-2017), 1190 RC8 /R (2008-2016), 1290 Super Adventure (), 1290 Super Duke GT (2016-2019), 1290 Super Duke GT [4] (2020-2021), 1290 Super Duke GT [5] (2021-2024), 1290 Super Duke R (2014-2019), 1290 Super Duke R [4] (2020-2021), 1290 Super Duke R [5] (2021-2023), KLE300 (2017-2020), KLV1000 (2004-2006), Versys-X 300 [] (2023), Versys-X 300 [] (2020-2024), DL1000 V-Strom (2002-2013), GSX1300R Hayabusa (2002-2007), Intruder C800 (2005-2017), Intruder M800 (2005-2015), SV1000 (2003-2009), VL800 Intruder Volusia (2001-2023), VZ800 Marauder (2005-2015), FJR1300 [] (2003-2005), FZ8 [] (2010-2015), FZ8 [] (2010-2015), FZ-10 (2016-2017), FZ1 [] (2006-2014), FZ1 [] (2006-2014), MT-10 (2016-2024), MT-10 SP (2017-2024), YZF-R1 (2004-2024), YZF-R1M (2019-2024)

Характеристики

напряжение питания : от 8 до 24В
максимальный ток потребления : 40мА на 12В
размеры : 40 мм.
вес : 20 гр.
влагозащита : IP68

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из азёрбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE
2. Разомкните разъем клапана PAIR
3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. Не забудьте заглушить отверстия в азёрбоксе и головке блока цилиндров
4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR
5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: www.healtech.ru
Email: healtech@healtech.ru